

5.4.1 시스템 설정[기종 설정]의 설정 가이드

설정되어 있는 표시기의 사양이 표시됩니다.

표시기 설정	
기종	기종 변경
시리즈	GP3000 Series
기종	AGP-3550T
방향	가로 방향
내용	
화면 크기	10.4 인치
해상도	640 x 480 픽셀 (VGA)
기종	TFT 컬러 LCD
표시 색상	65,536 색상
터치 패널	아날로그
내부 메모리	10 MB
백업 메모리	320 KB
COM1	RS-232C/RS-422(RS-485)
COM2	RS-422(RS-485)
USB(A)	2 포트
USB(mini-B)	없음
LAN	1 포트
CF	있음

표시기 종류

표시기의 기종이 표시됩니다.

MEMO

- 시스템 설정에서 호출하는 전화면에 공통으로 표시됩니다.

시리즈

표시기의 시리즈명이 표시됩니다.

기종

표시기의 시리즈에 대응하는 기종명이 표시됩니다.

방향

표시기의 설치 방향([가로 방향], [세로 방향])이 표시됩니다.

모드

표시기의 작화 용량 확대의 설정 상황이 표시됩니다.

[기종]에 [AGP-3750T]가 설정되어 있는 경우에 표시됩니다.

작화 용량의 확대에 대해서는 다음을 참조하십시오.

 [3.9.1.1 새로 만들기 - 표시기 종류와 기종 설정](#)

비고

[표시기 종류]에서 설정한 표시기의 사양이 표시됩니다.

기종 변경

[기종 변경] 대화상자가 표시됩니다. 프로젝트 파일에서 사용하는 표시기의 기종을 변경합니다.

MEMO



현재 표시기

현재 설정되어 있는 표시기의 시리즈명, 기종명, 방향이 표시됩니다.

새 표시기

변경되는 표시기의 [시리즈], [기종], [설치 방법], [개정], [모드]를 설정합니다. [IPC 시리즈 (PC/AT)]를 선택한 경우, [설치 방법] 대신에 [화면 크기]를 선택합니다.

MEMO

- [개정]은 개정 선택이 필요한 기종이 설정되어 있는 경우에 표시됩니다.
- [모드]는 [기종]에 [AGP-3750T]가 설정되어 있는 경우에 표시됩니다.

해상도 변환

변환 전과 변환 후 해상도가 다른 경우, 해상도를 자동 변환할 것인지 여부를 지정합니다. 지정하면 해상도에 맞추어 화면의 파트 크기나 위치, 문자열 크기가 자동으로 조정됩니다. 다만 문자열 크기나 해상도 등의 제한에 의해 일부 확대/축소의 배율을 올바르게 변환할 수 없는 경우가 있습니다.